

PoE動作確認製品一覧

2022年11月15日現在

PSE(給電機器)			
型番	EHB-SG2B08-PL	EHB-SG2B16F-PL	EHB-SG2B24F-PL
ポート数	8ポート	16ポート	24ポート
PoE対応ポート数	8ポート	16ポート	24ポート
PoE対応規格	IEEE802.3af/at(PoE+)準拠	IEEE802.3af/at(PoE+)準拠	IEEE802.3af/at(PoE+)準
PoE最大給電能力 (1ポートあたり)	at規格:30.0W af規格:15.4W	at規格:30.0W af規格:15.4W	at規格:30.0W af規格:15.4W
PoE最大給電能力(合計)	78W	193W	193W
PoE給電判定しきい値※1	71W	186W	186W

※1 PoE供給電力の合計が、PoE給電判定しきい値を超えた状態にて、新たに受電機器を接続した場合、大きいポート番号側に接続されている受電機器から順に給電を停止します。

最大接続可能台数一覧※2

※2 PoE給電判定しきい値を基に、最大接続可能台数を記載しております。

▼無線アクセスポイント

メーカー	シリーズ/型番	最大消費電力	最大接続可能台数		
			EHB-SG2B08-PL	EHB-SG2B16F-PL	EHB-SG2B24F-PL
ELECOM	WAB-M1775-PS	12.95W	5台	14台	14台
	WAB-S1775	9.6W	7台	16台	19台
	WAB-M2133	25.5W	2台	7台	7台
	WAB-I1750-PS	12.5W	5台	14台	14台
	WAB-S1167-PS	12.0W	5台	15台	15台
	WAB-S1167IW-PD	6.1W	8台	16台	24台
	WAB-S733IW2-PD	5.1W	8台	16台	24台
	WAB-S300IW2-PD	3.7W	8台	16台	24台
Aruba	IAP-205	12.5W	5台	14台	14台
	IAP-215	14.9W	4台	12台	12台
	IAP-305	13.0W	5台	14台	14台
	IAP-335(802.3at)	25.3W	2台	7台	7台
Cisco	AIR-SAP1602I-Q-K9	12.95W	5台	14台	14台

▼HDMIコンバーター

メーカー	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-SG2B08-PL	EHB-SG2B16F-PL	EHB-SG2B24F-PL
ELECOM	ECB-G01HD	10.0W	7台	16台	18台

▼ネットワークカメラ

ELECOM			最大接続可能台数		
タイプ	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-SG2B08-PL	EHB-SG2B16F-PL	EHB-SG2B24F-PL
ドーム	SCB-ED2M01	5.2W	8台	16台	24台
	SCB-ED2M02	11.0W	6台	16台	16台
全方位	SCB-EF4K03	12.8W	5台	14台	14台

アクシスコミュニケーションズ

アクシスコミュニケーションズ			最大接続可能台数		
タイプ	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-SG2B08-PL	EHB-SG2B16F-PL	EHB-SG2B24F-PL
PTZ	AXIS_P5514	12.95W	5台	14台	14台
	AXIS_P5514-E	12.95W	5台	14台	14台
	AXIS_P5515	12.95W	5台	14台	14台
	AXIS_P5515-E	12.95W	5台	14台	14台
ドーム	AXIS_M3007-P	4.6W	8台	16台	24台
	AXIS_M3007-PV	4.6W	8台	16台	24台
	AXIS_M3014	3.84W	8台	16台	24台
	AXIS_M3024-LVE	6.3W	8台	16台	24台
	AXIS_M3025-VE	3.2W	8台	16台	24台
	AXIS_M3026-VE	4.5W	8台	16台	24台
	AXIS_M3027-PVE	4.5W	8台	16台	24台
	AXIS_M3037-PVE	5.1W	8台	16台	24台
	AXIS_M3044-V	2.9W	8台	16台	24台
	AXIS_M3045-V	3.0W	8台	16台	24台
	AXIS_M3046-V	3.2W	8台	16台	24台
	AXIS_M3104-L	3.2W	8台	16台	24台
	AXIS_M3104-LVE	6.2W	8台	16台	24台
	AXIS_M3105-L	3.2W	8台	16台	24台
	AXIS_M3105-LVE	6.2W	8台	16台	24台
	AXIS_M3106-L	3.2W	8台	16台	24台
AXIS_M3106-LVE	6.2W	8台	16台	24台	

ドーム	AXIS_P3214-V	4.8W	8台	16台	24台
	AXIS_P3214-VE	8.4W	8台	16台	22台
	AXIS_P3215-V	4.8W	8台	16台	24台
	AXIS_P3215-VE	8.4W	8台	16台	22台
	AXIS_P3224-LV	3.9W	8台	16台	24台
	AXIS_P3224-LV MkII	10.2W	6台	16台	18台
	AXIS_P3224-LVE	3.9W	8台	16台	24台
	AXIS_P3224-LVE MkII	10.8W	6台	16台	17台
	AXIS_P3224-V MkII	4.8W	8台	16台	24台
	AXIS_P3224-VE	3.9W	8台	16台	24台
	AXIS_P3224-VE MkII	7.1W	8台	16台	24台
	AXIS_P3225-LV	3.9W	8台	16台	24台
	AXIS_P3225-LV MkII	10.2W	6台	16台	18台
	AXIS_P3225-LVE	10.8W	6台	16台	17台
	AXIS_P3225-V MkII	4.8W	8台	16台	24台
AXIS_P3225-VE	10.8W	6台	16台	17台	
ボックス	AXIS_M1025	3.8W	8台	16台	24台
	AXIS_M1054	6.5W	8台	16台	24台
	AXIS_M1124	5.0W	8台	16台	24台
	AXIS_M1124-E	5.0W	8台	16台	24台
	AXIS_M1125	5.0W	8台	16台	24台
	AXIS_M1125-E	5.0W	8台	16台	24台
	AXIS_M1145	6.0W	8台	16台	24台
	AXIS_M1145-L	10.5W	6台	16台	17台
	AXIS_P1357	7.9W	8台	16台	24台
	AXIS_P1357-E	12.95W	5台	14台	14台
	AXIS_P1364	7.6W	8台	16台	24台
	AXIS_P1364-E	12.95W	5台	14台	14台
	AXIS_P1365 MkII	7.3W	8台	16台	24台
	AXIS_P1365-E MkII	13.0W	5台	14台	14台
	AXIS_P1405-E	3.7W	8台	16台	24台
	AXIS_P1405-LE	11.2W	6台	16台	16台
	AXIS_P1425-E	11.2W	6台	16台	16台
	AXIS_P1425-LE	11.2W	6台	16台	16台
	AXIS_P1427-E	12.8W	5台	14台	14台
	AXIS_P1427-LE	12.8W	5台	14台	14台
	AXIS_P1428-E	12.9W	5台	14台	14台
	AXIS_P1435-E	11.0W	6台	16台	16台
	AXIS_P1435-LE	11.0W	6台	16台	16台
AXIS_P8535	7.7W	8台	16台	24台	
モジュラー	AXIS_P1244	6.49W	8台	16台	24台
	AXIS_P1254	6.49W	8台	16台	24台
	AXIS_P1264	6.49W	8台	16台	24台
車載・組込	AXIS_F34	12.6W	5台	14台	14台
	AXIS_F41	7.8W	8台	16台	23台
	AXIS_F44	12.95W	5台	14台	14台

SONY			最大接続可能台数		
タイプ	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-SG2B08-PL	EHB-SG2B16F-PL	EHB-SG2B24F-PL
PTZ	SNC-ER580	25.0W	2台	7台	7台
ドーム	SNC-HM662	6.0W	8台	16台	24台
	SNC-VM630	6.0W	8台	16台	24台
	SNC-XM631	4.0W	8台	16台	24台
	SNC-EB630	5.0W	8台	16台	24台
ボックス	SNC-EB632R	11.4W	6台	16台	16台
	SNC-VB600	6.0W	8台	16台	24台
	SNC-VB635	6.0W	8台	16台	24台
	SNC-CH110	2.4W	8台	16台	24台
小型	SNC-DH110	2.4W	8台	16台	24台

Panasonic			最大接続可能台数		
タイプ	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-SG2B08-PL	EHB-SG2B16F-PL	EHB-SG2B24F-PL
3M全方位	WV-SF438	6.0W	8台	16台	24台
	WV-SW458	6.0W	8台	16台	24台
9M全方位	WV-SFN480	9.6W	7台	16台	19台
	WV-SFV481	9.6W	7台	16台	19台

PTZ	DG-SW395	24.0W	2台	7台	7台
	DG-SW395A	24.0W	2台	7台	7台
	DG-SW396	25.0W	2台	7台	7台
	DG-SW396A	25.0W	2台	7台	7台
	WV-SW395AJ	24.0W	2台	7台	7台
	WV-SW395J	24.0W	2台	7台	7台
	WV-SW396AJ	25.0W	2台	7台	7台
	WV-SW396J	25.0W	2台	7台	7台
ドーム	DG-SF132	2.2W	8台	16台	24台
	DG-SF135	2.6W	8台	16台	24台
	DG-SW155	2.7W	8台	16台	24台
	DG-SW155M	2.7W	8台	16台	24台
	DG-SW559	8.6W	8台	16台	21台
	WV-SF132	2.2W	8台	16台	24台
	WV-SF135	2.6W	8台	16台	24台
	WV-SF138	5.3W	8台	16台	24台
	WV-SFN611L	9.4W	7台	16台	19台
	WV-SFN631L	11.1W	6台	16台	16台
	WV-SFV611L	12.95W	5台	14台	14台
	WV-SFV631L	12.95W	5台	14台	14台
	WV-SFV631LT	12.95W	5台	14台	14台
	WV-SW155	2.7W	8台	16台	24台
	ドーム	WV-SW155M	2.7W	8台	16台
WV-SW158		5.3W	8台	16台	24台
WV-SW559		8.6W	8台	16台	21台
ボックス	DG-SP509	6.0W	8台	16台	24台
	DG-SW314	3.4W	8台	16台	24台
	DG-SW316	3.4W	8台	16台	24台
	DG-SW316L	9.6W	7台	16台	19台
	WV-SP509J	6.0W	8台	16台	24台
	WV-SW314J	3.4W	8台	16台	24台
	WV-SW316J	9.6W	7台	16台	19台
	WV-SW316LJ	9.6W	7台	16台	19台
全方位	DG-SF438	6.0W	8台	16台	24台
	DG-SW458	6.0W	8台	16台	24台
	DG-SW458M	6.0W	8台	16台	24台
	WV-SW458M	6.0W	8台	16台	24台

MOBOTIX			最大接続可能台数		
タイプ	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-SG2B08-PL	EHB-SG2B16F-PL	EHB-SG2B24F-PL
ドア	T25	4.5W	8台	16台	24台
ドーム	D15	4.5W	8台	16台	24台
	D25	4.5W	8台	16台	24台
	V25	4.5W	8台	16台	24台
ボックス	M15	5.0W	8台	16台	24台
	M15/S15 -Thermal	8.0W	8台	16台	23台
	M25	4.5W	8台	16台	24台
	P25	4.0W	8台	16台	24台
小型	S15	5.0W	8台	16台	24台
全方位	C25	4.0W	8台	16台	24台
	I25	4.0W	8台	16台	24台
	Q25	4.5W	8台	16台	24台

Canon			最大接続可能台数		
タイプ	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-SG2B08-PL	EHB-SG2B16F-PL	EHB-SG2B24F-PL
PTZ	VB-R13	10.7W	6台	16台	17台
	VB-R13VE(802.3at)	22.4W	3台	8台	8台
	VB-S800VE	3.9W	8台	16台	24台
	VB-M50B	9.8W	7台	16台	18台
ドーム	VB-H652LVE	12.4W	5台	15台	15台
	VB-S800D Mk II	4.1W	8台	16台	24台
ボックス	VB-S910F	4.8W	8台	16台	24台
	VB-M741LE(802.3at)	21.2W	3台	8台	8台

▼IP電話

			最大接続可能台数		
メーカー	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-SG2B08-PL	EHB-SG2B16F-PL	EHB-SG2B24F-PL
Panasonic	KX-UT136	6.0W	8台	16台	24台
	KX-UT248	7.5W	8台	16台	24台